

II. Výkaz - výmer.

Inštaláčny materiál – silnoprád :

P.č.	Materiál – typ/druh	Označenie	Poč.ks	Výrob./Dod.
1.	Zásuvka 250V,16A,50Hz,IP20	Za	7	
2.	Zásuvka 250V,16A,50Hz,IP44	Zb	6	
3.	Zásuvka 400V,16A,50Hz,IP44	Zc	1	
4.	Spínač 250V,10A,50Hz,01.jp.,IP20	Qa	5	
5.	Spínač 250V,10A,50Hz,01.jp.,IP44	Qe	4	
6.	Spínač 250V,10A,50Hz,06.jp.,IP20	Qc	6	
7.	Spínač 250V,10A,50Hz,07.jp.,IP20	Qd	1	
8.	Spínač 250V,10A,50Hz,06.jp.,IP44	Qg	4	
9.	Svietidlo 2x36W,230V,IP20	1Ss	3	
10.	Svietidlo 2x36W,230V,IP44	3Ss	15	
11.	Svietidlo 9W,230V,IP20	1As	1	
12.	Svietidlo 13W,230V,IP20	1Bs	1	
13.	Svietidlo 13W,230V,IP44,TOII	2Bs	1	
14.	Svietidlo 9W,230V,IP20,1h	1Nn	3	
15.	Svietidlo 9W,230V,IP44,1h	3Nn	5	
16.	Svietidlo 15W,230V,IP44	3Cn	2	
17.	Ekvipotenciálna prípojníca 25mm2	HUS	1	
18.	Krabica KU68	Xr1	7	
19.	Krabica IP44	Xr2	14	
20.	Trubka pvc 16 mm	-	100	
21.	Trubka pvc 63 mm	-	5	
22.	Lišta L20	-	180	
23.	Lišta L40	-	80	

Uzemnenie :

P.č.	Materiál – typ/druh	Označenie	Poč.ks	Výrob./Dod.
1.	Vodič FeZn 10		10	
2.	Svorka SJ2		2	
3.	Zemniaca tyč 2m		2	

Rozvádzač RH:

P.č.	Materiál – typ/druh	Označenie	Poč.ks	Výrob./Dod.
1.	Skriňa 350x500x110	-	1	
2.	Vypínač 63/3,63A	-	1	
3.	Elektromer 80A,400V	-	1	
4.	Istič - 10/1/B	-	6	
5.	Istič - 16/3/B	-	2	
6.	Istič - 20/3/B	-	1	
7.	Pr.chránič 10/2/C,0.03A	-	2	
8.	Pr.chránič 16/2/B,0.03A	-	8	
9.	Pr.chránič 25/4,0.03A	-	1	
10.	Prepät'.ochrana V50B+C	-	1	
11.	Svorka 1.5	-	12	
12.	Svorka 2.5	-	20	

Káblová listina :

P.č	Mater.-typ/druh	Ozn.	Napojenie	Ukončeni	Množstvo/m/
1.	Kábel 1-CYKY-J 4x16		RE	RH	20
2.	Kábel CYKY-J 3x1.5		RH	-	320
3.	Kábel CYKY-J 3x2.5		RH	-	140
4.	Kábel CYKY-J 5x2.5		RH	-	95
5.	Vodič CY4/žz		EP	XP	30
6.	Vodič CY6/žz		RH	EP	130
7.	Vodič CY16/žz		RH	HUS	2